

AXIS T8342 Door/Window Sensor

Drahtloser Tür/Fenster-Sensor

Der AXIS T8342 Door/Window Sensor kann beim Öffnen von Türen oder Fensters Ereignisse, wie zum Beispiel Benachrichtigungen, Beleuchtungssteuerung und viele weitere auslösen. Der Tür/Fenster-Sensor kommuniziert drahtlos mit der AXIS M5065 PTZ Network Camera oder Z-Wave Plus[®]-Controllern und ermöglicht somit kleinere Sicherheitslösungen mit weniger Verkabelung. Der Melder kann dank drahtloser Konnektivität flexibel nach Ihrem Bedarf an Türen, Fenstern oder Schränken angebracht werden.

- > **Drahtlose E-A-Konnektivität**
- > **Kompatibel mit Z-wave Plus[®]**
- > **Konform mit Sicherheitsstufe S2**
- > **Batterie im Lieferumfang enthalten**



AXIS T8342 Door/Window Sensor

Unterstützte Produkte	AXIS M5065 PTZ Network Camera Kompatibel mit anderen Z-Wave Plus® Steuerungsgeräten	Zulassungen	EMV FCC Teil 15 Unterteil C, ICES-003 Klasse B, VCCI Klasse B, EN 301 489-1 V2.1.1, EN 301 489-13 V2.1.1 Funk EN 300 220-2 v3.1.1, EN 300 220-2 V3.1.1
Netzwerk		Abmessungen	Sensor: 31 x 15 x 70 mm Magnet: 11 x 15 x 70 mm
Unterstützte Protokolle	Z-Wave Plus®. Weitere Informationen zu unterstützten Befehlsklassen, siehe das Benutzerhandbuch des Produkts	Gewicht	38 g
Allgemeines		Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	Installationsanleitung, Montageausrüstung, 2 x CR2450 3,0 V Lithiumbatterie
Gehäuse	Kunststoff Farbe: weiß	Gewährleistung	Informationen zur 3-jährigen Axis Gewährleistung finden Sie auf axis.com/warranty
Nachhaltigkeit	PVC-frei		
Stromversorgung	2 x CR2450 3.0 V Lithiumbatterien Batterienutzungsdauer: 1 Jahr ^a		
Reichweite	Reichweite bis zu 100 Metern		
Frequenz	908.42 MHz (US), 922.5 MHz (JP), 868.42 MHz (EU)		
Betriebsbedingungen	-10 °C bis 40 °C		
Lagerbedingungen	-20 °C bis +60 °C		

a. Gemessen an 10 Auslösern pro Tag.

Verantwortung für die Umwelt:

axis.com/environmental-responsibility